

Easy Cash Load (Lade-Station)



(Abbildung zeigt eine Ausstattungsvariante)

Die kleine Station besticht durch ihre geringen Abmessungen. Sie ist nur 385mm hoch, 135mm breit und 190mm tief. Sie passt auch an den kleinsten Platz. Die Ladestation ist mit einem Display, einer Steuerung und einem Netzteil völlig autark und sofort einsatzbereit. Durch die Ausstattung mit einem Geldscheinleser kann auf einen teuren Wandaufwerter verzichtet werden. Der Easy Cash Load ist sehr flexibel, denn es können alle gängigen MDB-Cashless-Systeme auch von anderen Herstellern eingebettet werden. Eine Wandmontage ist möglich, das Stahlgehäuse bietet durch Überlappungsfalze einen Schutz gegen Vandalismus.

Protokollierung

- Auslesung: IrDA, RS232, SD Card, LAN, NFC-Mobile
- Optional: Telemetrie

RFID-Antenne / Leser (MDB)

- Standard: Hug-Witschi DeLight
- Legic (Prime+Advant), Mifare (Ultralight, Classic, Plus, DESFire)
- Offene Kartenstrukturen: Legic Cash, DESFire, OpenCashFile
- Oder: Alle gängige MDB-Cashless-Leser

Ausstattung

- Notenleser 5€, 10€, 20€ Annahme
- Optional: Notenleser 5€, 10€, 20€, 50€
- Stacker 300 Noten
- Display zweizeilig
- Netzteil 230V
- Steuereinheit: DeLight oder MaX

Abrechnung / Sicherheit

- EVA-DTS
- Einzel-Transaktionen: XML, binär
- Speicherung und Verbuchung der OTRA
- Option: Spider offline und online

Abmessungen / Ausführung

- ca. 385 x 135 x 190 mm (H x B x T) + Mundstück
- Gewicht ca. 5,5kg
- 1,5 mm Stahlblech, teilweise gedoppelt
- Hoher Vandalismusschutz
- Sicherheitsverriegelung
- Stabiles Doppelscharnier
- Wandmontage
- Öffnung nach vorne (wartungsfreundlich)
- Farbe anthrazit / weiß
- Schloss inklusive 2 Schlüssel

Bestellinformation:

ECBL.99.47.121	EasyCashLoad / DeLight+Note
ECBL.99.47.021	EasyCashLoad / DeLight
ECBL.99.47.111	EasyCashLoad / MaX+Note
ECBL.99.47.011	EasyCashLoad / MaX